CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

Quadro Geral de Baixa Tensão

Barramento de cobre eletrolítico, 60Hz, mínimo(A) ==> **1000**

QGBT

Dispositivo de Surtos ==>	**Classe I - 60 kA**	Quant. ==>	**4**

Iluminação e Tomadas														Ar Condicionado			Equilíbrio			Total	Total	Atende	Incm.
Espaços ==>																	A	B	C				
Carga - W ==>																							
Carga - VA ==>																							
Circuito	Quant. Fases	Condutores F	N	T	Polos	DR (mA)	(A)	Disj. (A)												(VA)	(VA)	(VA)	(W)		(A)
QDC-A	3	35	35	16	-	-	-	100			15					65				11.750	10.800	11.040	33.590	28.160	QDC-A	88,27
QDC-B	3	50	50	25	-	-	-	125			15					80				12.960	14.160	12.240	39.360	32.960	QDC-B	103,36
QDC-C	3	25	25	16	-	-	-	80			16	1				58				10.528	9.120	9.360	29.016	24.324	QDC-C	76,19
QDC-D	3	16	16	16	-	-	-	63			18	11	6			28				6.862	5.760	5.760	17.382	14.652	QDC-D	45,64
QDC-E	3	16	16	16	-	-	-	63			12					42				6.790	6.600	7.200	20.590	16.768	QDC-E	52,47
QDC-F	3	25	25	16	-	-	-	80			18	3	54							9.108	9.360	9.360	27.828	23.952	QDC-F	73,04
QDC-G	3	70	70	35	-	-	-	150			17	2	2	88					1	17.322	18.400	16.880	52.301	44.408	QDC-G	137,27
QGBT	3	2x120	2x120	120	-	-	-	400			111	12	11	2	416				1	74.100	73.600	71.920	219.620	184.624	QGBT	576,23

Geral

Cargas Instaladas por Grupo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |